

AMS112000

CONMUTADOR D0 25A 1 MANDO 1 SEÑAL



Código	009AMS112000
EAN	8430892216357
Descripción de producto	Conmutador de mando y señalización de compañía, con posición de impulso A/C y retorno. Fijación 36x36 y agujero central de diámetro 40. Frontal luminoso mediante leds de luz blanca, alimentación multitensión 24-240Vac / 24-110Vdc. 1 contacto de mando y 1 de señal de 25A. Conexión por bornes de jaula de 1,5-6mm ²

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC002611
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	123
Ancho embalaje (mm)	68
Largo embalaje (mm)	68

Datos técnicos

Intensidad de empleo (Ie)	25 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	25 A
Sección de cable (AWG)	10
Hilo rígido	2,5 - 6 mm ²
Cable flexible	2,5 - 6 mm ²
Par de apriete	1,6 Nm
Tornillos de conexión	M4

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	25/25 A (415 V) 25/25 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	6 kA (415 V) 6 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	400
Cargas resistivas AC-21A	7,5 kW (3x230 V) 15 kW (3x415 V) 18,5 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	7,5 kW (3x230 V) 15 kW (3x415 V) 18,5 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	5,5 kW (3x230 V) 7,5 kW (3x415 V) 11 kW (3x500 V)
UL 508 Manual motor controller	2 hp 1-fase (110-120 V) 3 hp 1-fase (220-240 V) 2 hp 3-fase (220-240 V) 3 hp 3-fase (380-415 V) 5 hp 3-fase (440-480 V) 7 hp 3-fase (550-600 V)
Norma	IEC 60947-3 UL 508

Conexión

n.º de ref.		020 021		01 02		0 11		13 15		17 19		21 23		25 27		29 31		33 35		37 39		41 43		45 47			
MS11		20 2	21 4	1 0	2 0	6 0	8 0	10 0	12 0	14 0	16 0	18 0	20 0	22 0	24 0	26 0	28 0	30 0	32 0	34 0	36 0	38 0	40 0	42 0	44 0	46 0	48 0
1-	IA		X	X																							
2-	A		X																								
3-	C	X																									
4-	IC	X			X																						
5-																											
6-																											
7-																											
8-																											
9-																											
10-																											
11-																											
12-																											

X

contacto cerrado

X

contacto cerrado en varias posiciones sin interrupción

retorno de la última posición a la anterior

Dimensiones

