

L479J9100

CONMUTADOR ESPECIAL BYPASS LD 4P+8P 125A CON SOLAPAMIENTO DE CONTACTOS + AUX

Código

009L479J9100

Descripción de producto

Conmutador especial LD bypass de 4+8 polos 125A con solapamiento de contactos + contacto auxiliar. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexión frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 175x217x110. Conexión por bornes de jaula 16-35 mm². Accesorable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216
Unidades embalaje	1

Datos técnicos

Polos	4
Auxiliar	1NO
Intensidad de empleo (Ie)	125 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	125 A
Sección de cable (AWG)	16 - 1
Cable flexible	16 - 50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	125/100 A (415 V)
	125/100 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	37 kW (3x230 V)
	75 kW (3x415 V)
	90 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	37 kW (3x230 V)
	55 kW (3x415 V)
	75 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	30 kW (3x230 V)
	55 kW (3x415 V)
	55 kW (3x500 V)
Norma	IEC 60947-3

Conexión

n.º de ref.	L1		F		E		L2		L3		H		N																			
479J	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47								
Coaxial	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48								
1- I	X		X	X	X		X	X	X	X	X																					
2- I+AUX	X		X	X	X		X	X	X	X	X																					
3- I+II+AUX	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X																			
4- II+AUX		X			X			X		X	X	X	X																			
5-																																
6-																																
7-																																
8-																																
9-																																
10-																																
11-																																
12-																																

X contacto cerrado

X contacto cerrado en varias posiciones sin interrupción

↩ retorno de la última posición a la anterior



Dimensiones

