

A-6316100

CONMUTADOR 3P 3 POS.63A.D2

Código	009A-6316100
---------------	--------------

EAN	8430892105484
------------	---------------

Descripción de producto	Conmutador de levas , IP20 con carátula 0-1-2-3 color gris 64x64 para fijación panel. 3 polo 63A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
--------------------------------	---

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC002611
Unidades embalaje	1

Datos técnicos

Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	63 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	70 A
Sección de cable (AWG)	16 - 1
Cable flexible	16 - 50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	63/63 A (415 V)
	63/63 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	22 kW (3x230 V)
	45 kW (3x415 V)
	45 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	18,5 kW (3x230 V)
	37 kW (3x415 V)
	45 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	18,5 kW (3x230 V)
	30 kW (3x415 V)
	37 kW (3x500 V)
UL 508 Manual motor controller	5 hp 1-fase (110-120 V)
	10 hp 1-fase (220-240 V)
	15 hp 3-fase (220-240 V)
	25 hp 3-fase (380-415 V)
	30 hp 3-fase (440-480 V)
	32 hp 3-fase (550-600 V)
Norma	IEC 60947-3
	UL 508
Tipo de mando	Directo

Conexión

n.º de ref. 631	1 3		5 7		9 11		13 15		17 19		21 23		25 27		29 31		33 35		37 39		41 43		45 47	
	2 4	6 8	10 12	14 16	18 20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48												
1- 0																								
2- 1	x				x		x																	
3- 2			x	x					x															
4- 3		x					x		x															
5-																								
6-																								
7-																								
8-																								
9-																								
10-																								
11-																								
12-																								
x contacto cerrado		↕ contacto cerrado en varias posiciones sin interrupción												↶ retorno de la última posición a la anterior										

