

## A506J2109H

INTERRUPTOR 3P.25A. MANDO IP69K EN CAJA INOX



### Código

009A506J2109H

### Descripción de producto

Interruptor de seguridad IP69K 3 polos 25A en caja de acero inoxidable IP65. Caja 2IN en inox 316L con acabado electropulido adecuado para entornos altamente corrosivos o con exigencias higiénicas, medidas 150x150x90. 2 salidas inferiores M32. Fijación a superficie por 4 puntos. Mando rojo/amarillo IP69K bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm<sup>2</sup>. Accesoriable con prensaestopas y tapones IP66.

## Datos logísticos


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
|--------------------------|----------|

## Datos técnicos

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Polos                                    | 3                                                                                   |
| Intensidad de empleo (Ie)                | 25 A                                                                                |
| Intensidad térmica al aire (Ith)         | 25 A                                                                                |
| Sección de cable (AWG)                   | 10                                                                                  |
| Hilo rígido                              | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>                                                             |
| Cable flexible                           | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>                                                             |
| Par de apriete                           | 1,6 Nm                                                                              |
| Tornillos de conexión                    | M4                                                                                  |
| Terminal                                 |  |
|                                          | 25/25 A (415 V)                                                                     |
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 25/25 A (500 V)                                                                     |
|                                          | 6 kA (415 V)                                                                        |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (500 V)                                                                        |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                 |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 400                                                                                 |
|                                          | 7,5 kW (3x230 V)                                                                    |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 15 kW (3x415 V)                                                                     |
|                                          | 18,5 kW (3x500 V)                                                                   |
|                                          | 7,5 kW (3x230 V)                                                                    |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 15 kW (3x415 V)                                                                     |
|                                          | 18,5 kW (3x500 V)                                                                   |
|                                          | 5,5 kW (3x230 V)                                                                    |
| Carga de motores AC-23A                  | 7,5 kW (3x415 V)                                                                    |
|                                          | 11 kW (3x500 V)                                                                     |
|                                          | 2 hp 1-fase (110-120 V)                                                             |
|                                          | 3 hp 1-fase (220-240 V)                                                             |
|                                          | 2 hp 3-fase (220-240 V)                                                             |
| UL 508 Manual motor controller           | 3 hp 3-fase (380-415 V)                                                             |
|                                          | 5 hp 3-fase (440-480 V)                                                             |
|                                          | 7 hp 3-fase (550-600 V)                                                             |
| Norma                                    | IEC 60947-3 / UL 508                                                                |
| Tipo de envoltente                       | INOX                                                                                |
| producte.Impact I K                      | IK10                                                                                |

Conexión

|                                        |           |   |           |   |           |   |           |                                                          |            |  |             |  |             |  |             |                                               |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |
|----------------------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|----------------------------------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|-----------------------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|
| n.º de ref.<br><br>506J<br><br>Coaxial | L1<br>1 3 |   | L2<br>2 4 |   | L3<br>5 7 |   | PE<br>6 8 |                                                          | 11<br>9 11 |  | 13<br>10 12 |  | 15<br>14 16 |  | 17<br>18 20 |                                               | 21<br>22 24 |  | 25<br>26 28 |  | 29<br>30 32 |  | 33<br>34 36 |  | 37<br>38 40 |  | 41<br>42 44 |  | 45<br>46 48 |  |
|                                        | ○ ○       |   | ○ ○       |   | ○ ○       |   | ○ ○       |                                                          | ○ ○        |  | ○ ○         |  | ○ ○         |  | ○ ○         |                                               | ○ ○         |  | ○ ○         |  | ○ ○         |  | ○ ○         |  | ○ ○         |  | ○ ○         |  | ○ ○         |  |
|                                        | 2 4       |   | 6 8       |   | 10 12     |   | 14 16     |                                                          | 18 20      |  | 22 24       |  | 26 28       |  | 30 32       |                                               | 34 36       |  | 38 40       |  | 42 44       |  | 46 48       |  |             |  |             |  |             |  |
| 1- 0                                   |           |   |           |   |           |   |           |                                                          |            |  |             |  |             |  |             |                                               |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |
| 2- 1                                   | X         | X | X         | X | X         | X |           |                                                          |            |  |             |  |             |  |             |                                               |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |
| 3- 2                                   | X         | X | X         | X | X         | X |           |                                                          |            |  |             |  |             |  |             |                                               |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |
| 4-                                     |           |   |           |   |           |   |           |                                                          |            |  |             |  |             |  |             |                                               |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |
| 5-                                     |           |   |           |   |           |   |           |                                                          |            |  |             |  |             |  |             |                                               |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |
| 6-                                     |           |   |           |   |           |   |           |                                                          |            |  |             |  |             |  |             |                                               |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |
| 7-                                     |           |   |           |   |           |   |           |                                                          |            |  |             |  |             |  |             |                                               |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |
| 8-                                     |           |   |           |   |           |   |           |                                                          |            |  |             |  |             |  |             |                                               |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |
| 9-                                     |           |   |           |   |           |   |           |                                                          |            |  |             |  |             |  |             |                                               |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |
| 10-                                    |           |   |           |   |           |   |           |                                                          |            |  |             |  |             |  |             |                                               |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |
| 11-                                    |           |   |           |   |           |   |           |                                                          |            |  |             |  |             |  |             |                                               |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |
| 12-                                    |           |   |           |   |           |   |           |                                                          |            |  |             |  |             |  |             |                                               |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |
| X contacto cerrado                     |           |   |           |   |           |   |           | X contacto cerrado en varias posiciones sin interrupción |            |  |             |  |             |  |             | ↶ retorno de la última posición a la anterior |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |



- Mando de seguridad: Rojo/Amarillo

Dimensiones

