

Y-5804101

SELECTOR DE FASES MOTORIZADO

Código	007Y-5804101
EAN	8430892257589

Descripción de producto

Conmutador selector de fase 40A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Tamaño D1 dimensiones 135x126x80, incluye contacto auxiliar por posición de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 6-16mm².

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216

Datos técnicos

Norma	IEC 60947-3
Alimentación	12V DC