

YL3929301

CONMUTADOR MOTOR.MULTIFUE. 3P 125A 230VAC



Código

007YL3929301

EAN

8430892250986

Descripción de producto

Conmutador motorizado 3 fuentes 1-0-2-3 de 3 polos 125A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Tamaño D2 dimensiones 147x193x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 16-50mm².

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216

Datos técnicos

Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad de empleo (Ie)	125 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	125 A
Sección del conductor	16-50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Consumo punta	2,5 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	2250 gr
Tensión de alimentación (V DC)	12 V +15%
Norma	IEC 60947-3
Y5 Tipo	39
Alimentación	80-230V AC

Conexión

C. Aux

392

		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Diagram illustrating the construction of the 32-bit auxiliary register (Aux) for the first round of the DES encryption process. The register is divided into two 16-bit halves. The left half (bits 1-16) is initialized with the value 392 (hexadecimal). The right half (bits 17-32) is initialized with the value 0. The diagram shows the initial state of the register, with the left half containing the value 392 and the right half containing the value 0. The register is then updated with the output of the first round function, which is applied to the left half. The updated register state is shown in the next diagram.