

YL6119101

SELECTOR DE FASES MOTORIZADO



Código	007YL6119101
EAN	8430892255950
Descripción de producto	Conmutador selector de fase 125A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Tamaño D2 dimensiones 147x172x113, incluye contacto auxiliar por posición de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 16-50mm².

Datos logísticos

Código arancelario TARIC

85365080

Código Etim

EC000216

Datos técnicos

Norma

IEC 60947-3

Y5 Tipo

61

Alimentación

12V DC

Conexión

