

YL611B101

SELECTOR DE FASES MOTORIZADO

Código	007YL611B101
EAN	8430892257640

Descripción de producto

Conmutador selector de fase 200A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Tamaño D3 dimensiones 185x205x113, incluye contacto auxiliar por posición de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm2.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC

85365080

Código Etim

EC000216

Datos técnicos

Norma

IEC 60947-3

Y5 Tipo

61

Alimentación

12V DC

Conexión

