

YL611C301

SELECTOR DE FASES MOTORIZADO

Código

007YL611C301

EAN

8430892257732

Descripción de producto

Conmutador selector de fase 250A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Tamaño D3 dimensiones 185x205x113, incluye contacto auxiliar por posición de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm².

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216

Datos técnicos

Norma	IEC 60947-3
Y5 Tipo	61
Alimentación	80-230V AC

Conexión

